








Snabbguide Snom 300 - telefoni


1.) Ringa ett telefonsamtal

- 1a.) Lyft luren, Slå numret och tryck sedan  eller...
- 1b.) Slå numret - tryck på  för att ringa via högtalaren eller...
- 1c.) Slå numret - lyft luren

2.) Ringa med återuppringning

- 2a.) Tryck på REDIAL-knappen 
- 2b.) Bläddra med pil upp/pil ner till det nummer du vill ringa 
- 2c.) Ring önskat nummer genom att trycka 

3.) Besvara samtal

- 3a.) Lyft luren när det ringer eller..
- 3b.) Tryck  för att svara med högtalaren

4.) Parkera pågående samtal

- 4a.) tryck på Linjeknappen som lyser  för att parkera
- 4b.) tryck igen för att ta tillbaka samtalet




5.) Öövervakad vidarekoppling (Blind Call Transfer)

Du kan koppla samtalet till ett annat telefonnummer/anknytning. En öövervakad vidarekoppling innebär att samtalet kopplas direkt utan att du får någon bekräftelse på att personen du vill koppla till är tillgänglig eller inte

- 5a.) Under pågående samtal, tryck på knappen 
- 5b.) Slå numret du vill koppla till och sedan 

6.) Öövervakad vidarekoppling (Attended Call Transfer)

En öövervakad vidarekoppling innebär att du först talar med den du skall koppla samtalet till innan vidarekopplingen sker. Du har även möjlighet att ta tillbaka original samtalet ifall vederbörande inte svarar.

- 6a.) Parkera pågående samtal (se 4a.)
- 6b.) Ring upp den du skall koppla samtalet till (se 1a.)
- 6c.) Nu har du möjlighet att fråga personen du vill koppla samtalet till är tillgänglig. Om så är fallet, tryck på Transfer-knappen  och sedan . Samtalet kopplas. Om personen ej kan ta samtalet kan du ta tillbaka det gamla samtalet genom att först lägga på med  och sedan trycka på linjeknappen (se 4b.)

